

TRコイル定格表

品番	インダクタンス	許容差	測定周波数	Q	測定周波数	直流抵抗	許容電流	線種	コア	ピン	ピッチ
T87-101K	100 μ H	$\pm 10\%$	1KHZ			200m Ω	1.0A	0.32 ϕ	8 ϕ $\times$ 7	0.6 ϕ	5mm
T87-102K	1mH	$\pm 10\%$	252KHZ	80MIN		2 Ω MAX	250mA	0.16 ϕ	8 ϕ $\times$ 7	0.6 ϕ	5mm
T87-202K	2mH	$\pm 10\%$	252KHZ	80MIN		4 Ω MAX	230mA	0.16 ϕ	8 ϕ $\times$ 7	0.6 ϕ	5mm
T87-402K	4mH	$\pm 10\%$	252KHZ	80MIN		8 Ω MAX	180mA	0.12 ϕ	8 ϕ $\times$ 7	0.6 ϕ	5mm
T87-502K	5mH	$\pm 10\%$	252KHZ	80MIN		10 Ω MAX	150mA	0.12 ϕ	8 ϕ $\times$ 7	0.6 ϕ	5mm
T8-103K	10mH	$\pm 10\%$	1KHZ	120MIN		20 Ω MAX	100mA	0.10 ϕ	8 ϕ $\times$ 10	0.6 ϕ	5mm
T8-203K	20mH	$\pm 10\%$	1KHZ	120MIN		35 Ω MAX	80mA	0.09 ϕ	8 ϕ $\times$ 10	0.6 ϕ	5mm
T8-303K	30mH	$\pm 10\%$	1KHZ	120MIN		55 Ω MAX	70mA	0.08 ϕ	8 ϕ $\times$ 10	0.6 ϕ	5mm
T10-503K	50mH	$\pm 10\%$	1KHZ	80MIN		50 Ω MAX	80mA	0.10 ϕ	10 ϕ $\times$ 12	0.6 ϕ	7mm
T10-703K	70mH	$\pm 10\%$	1KHZ	80MIN		75 Ω MAX	70mA	0.09 ϕ	10 ϕ $\times$ 12	0.6 ϕ	7mm
T10-104J	100mH	$\pm 5\%$	1KHZ	80MIN		110 Ω MAX	60mA	0.08 ϕ	10 ϕ $\times$ 12	0.6 ϕ	7mm
T10-154J	150mH	$\pm 5\%$	1KHZ	80MIN		150 Ω MAX	50mA	0.08 ϕ	10 ϕ $\times$ 12	0.6 ϕ	7mm
T10-204J	200mH	$\pm 5\%$	1KHZ	80MIN		210 Ω MAX	40mA	0.07 ϕ	10 ϕ $\times$ 12	0.6 ϕ	7mm
T10-304J	300mH	$\pm 5\%$	1KHZ	70MIN		290 Ω MAX	30mA	0.07 ϕ	10 ϕ $\times$ 12	0.6 ϕ	7mm
T12-504J	500mH	$\pm 5\%$	1KHZ	70MIN		300 Ω MAX	40mA	0.08 ϕ	12 ϕ $\times$ 15	0.6 ϕ	9mm